有看頭 iOS 蘋果_AP 單機熱點模式-安裝步驟



1. 開啟手機 WIFI, 關閉手機 4G5G 行動通信(完成設定後再開啟).

2.設備壓 reset 持續約 10 秒,待重置完成提示聲.

3.聯網提示開始,手機 app 按下搜尋連線

4.待連線配對完成,熱點連線(熱點開頭 GW).

5.APP 開啟(有看頭)・

6.重新(搜尋)就可以找到裝置,如果沒有請重開 APP.

訊連貿易有限公司所有 <u>www.bd-club.tw</u> Facebook 索取優惠折扣: <u>https://www.facebook.com/xy66606789</u> Instagram 索取優惠折扣: <u>https://www.instagram.com/xy66606789/</u>

LINE 好友:@xy6789。(訊億商城)



使用有看頭 APP

有看頭 APP 帳戶註冊方式請參考:

https://www.bd-club.tw/product/yoosee/pdf/yoosee registered.pdf



第一步:開啟手機 WIFI, 關閉手機 4G5G 行動通信。



Cable connector 1.防水型網路口 2.重設鍵 3.12V電源

2

第二步:設備壓 reset 重設鍵約 10 秒,

1

待重置完成提示聲。

無 SIM	卡	上午11:41		🕑 100% 💋
〈 設	定	Wi-Fi		
	Wi-Fi			
\checkmark	GW_AP_ 沒有安全保護的網路	30		? (j)
我的網路				
	10-2_A950RG		ſ	∻ (i)
	AC86u_24G			∻ (i)
	CHT10-2			? (i)
	HP-Print-45-La	nserJet M1	2	? (i)
其他網路				
	139_A950RG_5	G	ſ	∻ (i)
	AC2900_24G			∻ (i)
	AC2900_2G_Gι	iest	-	ラーゴ
	AC2900_58G		ę	市集 ⑦

第三步: 開啟 Wi-Fi 設定,點擊連接設備的熱點

^rGW_AP_******* 』





第五步:點擊『跳過,切換到單機模式』。



第六步:點擊『確定』·進行下一步。



第七步:進入單機模式,點擊播放鍵。

開啟手機 4G5G 行動通信。



第八步:進入監視畫面。

更多使用技巧:可以參考 YT 分享影片,記得(按讚)(訂閱)(開啟小鈴鐺) https://www.youtube.com/playlist?list=PL rAWCzYLn0l65JAaTayM4MthDtTyKJ41